

# MP300 PRINTER

## Referentiekaart



Technische ondersteuning voor de  
printer 1-866-871-4571  
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM  
Rev. 3.8 - 10/12/22

M00125401NL

1

## MP300 printer en accessoires

Artikelnr.	Beschrijving
MP300	Omvat de MP300 printer, 1 cassette S100X150VAM, harde draagtas, oplaadbaar li-ionbatterijpak, magnetische bevestigingen, USB-kabel en stroomadapter (MP300-AC). Voor gebruik in Noord-Amerika.
MP300/E	Omvat de MP300 printer, 1 cassette S100X150VAM, harde draagtas, oplaadbaar li-ionbatterijpak, magnetische bevestigingen, USB-kabel, stroomadapter (MP300-AC) en netsnoer(en) voor internationaal gebruik. Voor gebruik buiten Noord-Amerika.
MP300-ACS	120-240 VAC universele stroomadaptermodule met netsnoer voor Noord-Amerika.
MP-BATT	Vervangend oplaadbaar li-ionbatterijpak
MP-CASE	Vervangende harde draagtas

## Labelcassettes voor de MP300

- Gestante zelflaminerende labels, Turn-Tell™-labels, vlaglabels, markeringsplaatjes, nylondoek, polyester en netwerkcomponentlabels
- Continue krimpkous en continue tapes

2

## Types labelcassettes

Label-materiaal	Voorbeeld artikelnummer	Soort toepassing
Zelflaminerend	S100X150VAM	Markeren van draad/kabel
Turn-Tell™	R100X150V1M	Markeren van draad/kabel
Krimpkous	H000X044H1M	Markeren van draad/kabel
Markeringsplaatjes	M300X050Y6M	Markeren van draad/kabel
Vlaglabels	F100X150AJM	Markeren van draad/kabel
Nylondoek	N100X125C1M	Markeren van draad/kabel
Nylontape	T100X000C1M-BK	Markeren van draad/kabel
Klevend polyester	C200X100YJM	Algemeen labelen van componenten
Polyolefine	C252X030FJM	Netwerkinfrastructuur
Polyolefinetape	T038X000FJM-BK	Aansluitingenblokken
Gekleurde vinyltape	T100X000VXM-BK	Veiligheid/faciliteit
Gekleurde polyester tape	T100X000BXM-BK	Veiligheid/faciliteit

Opmerking: kijk op de Panduit-website voor de nieuwste firmware.

3

## Aan de slag


- Meegeleverde items




- De li-ionbatterij installeren



- De li-ionbatterij opladen




- De labelcassette installeren



4


## Het display van de MP300



- Labelmodus
- Huidige labellengte en -breedte
- Caps Lock aan
- Paginummer
- Regelnummer
- Cursor
- Artikelnummer van label
- Batterijlevensduur
- Tekengrootte
- Knipinstelling

5

## Toetsenbordfuncties van de MP300



6


- Labelmateriaal invoeren en knippen
- Labeluitgang
- Een label afdrukken
- Scherm
- Cijfer- en lettertoetsen
- Shift/secundaire functies
- Diacritische tekens invoeren
- CAPS Lock
- Een serialisatie maken
- Een streepjescode maken
- Een symbool maken
- Toetsen met richtingspijl
- Enter-toets
- Een pagina toevoegen/afdrukvoorbeeld
- De labelmarges instellen
- De tapelengte instellen/tekst draaien
- Toets voor tekstopties
- Tekengrootte wijzigen
- Spatiebalk
- Toetsen voor labelmodus
- Toets voor verwijderen/wissen
- Aan/uit-toets
- Toets voor instellingenmenu
- Bestand opslaan en laden

7


## Labelmodi




- Draadmarkering




Component



- Wikkel



Vlag




- Tape




Verticaal




- Gemengde lengte



Aansluitingenblok



- Netwerk



8


## STAPSGEWIJZE

### UITLEG: Serialisatie

ADV.  
123 SERIAL

1. Typ "1A-A"
2. Druk op de SERIAL-toets
3. Voer 01 in voor de beginwaarde, 02 voor de eindwaarde en 1 voor de incrementale waarde
4. Druk op ENTER
5. Druk op PRINT


Voorbeeld met S100X150VAM, zelfflaminerende draad-/kabelmarkeringen:



9

## Symbolen



1. Druk op de SYMBOL-toets
2. Selecteer de symbolengroep met de naam WAARSCHUWING
3. Selecteer het symbool  op de eerste rij
4. Druk op ENTER
5. Druk op SPACE
6. Type "LET OP"
7. Druk op PRINT

Voorbeeld met T100X000VXM-BK, zwart op gele continue vinyltape:



Er zijn meer dan 20 categorieën met symbolen zoals elektriciteit, netwerk, audiovisueel, laboratorium, vlamboog, PBM, verboden, pijlen en meer.

Deze bevatten honderden verschillende afbeeldingen.



10

## Andere functies

- PRINT – Labels afdrukken
- MULTI – Afdrukopties aanpassen, exemplaren afdrukken
- FEED | CUT – Voert labelmateriaal in zonder af te drukken. Knijpt een label na het invoeren.
- CLEAR – Scherm wissen, opmaak verwijderen
- FILE – Labelbestanden opslaan of laden
- FONT SIZE – De tekengrootte wijzigen
- TEXT OPTIONS – De tekenstijl wijzigen
- MARGIN – De labelmarge wijzigen
- LENGTH – De labellengte instellen
- ROTATE – De tekst draaien
- PAGE – Een nieuwe pagina aan een labelontwerp toevoegen
- PRINT PREVIEW – Het label weergeven voordat het wordt afgedrukt

13

## Instellingenmenu



- Autom. snijden – De functie voor automatisch snijden op Aan of Uit zetten. Als Autom. snijden op Aan staat, kunt u Half knippen instellen op Aan of Uit. Met Half knippen wordt het label wel geknipt maar de liner niet.
- Dichtheid – De dichtheid/donkerheid van de afdruk verhogen of verlagen
- Drop stop – De drop stop-functie op Aan of Uit zetten. Drop stop onderbreekt het afdrukken tijdelijk tot het geknipte label uit de printeruitgang is verwijderd.
- Stanspositie – De afdrukpositie in de lengte- en breedterichting instellen
- Verlichting – De verlichtingsfunctie op Aan of Uit zetten
- Taal – De gewenste taal selecteren. Er zijn 13 talen beschikbaar: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português – BR, Português – EU, Suomi, Svenska, Türkçe
- Inch/cm – De maateenheid tussen inch en centimeter wijzigen
- Versie – Het versienummer van het huidige besturingssysteem tonen

14

## Streepjescodes



### Code 39

1. Druk op de BARCODE-toets
2. Schuif naar CODE 39 en druk op ENTER
3. Selecteer voor de breedte medium
4. Selecteer voor de verhouding 2,5
5. Selecteer voor het controlecijfer de optie uit
6. Typ de tekst ABC
7. Druk op ENTER
8. Druk op PRINT



### QR-code

1. Druk op de BARCODE-toets
2. Schuif naar QR-CODE en druk op ENTER
3. Selecteer voor het foutcorrectieniveau 7%
4. Typ de tekst WWW.PANDUIT.COM
5. Druk op ENTER
6. Druk op PRINT





Voorzien van 9 verschillende typen streepjescodes

11

## Afdrukken vanuit de software Easy-Mark Plus

- Sluit de MP300 printer via een USB-kabel op een computer aan.
- Druk af vanuit de labelsoftware Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus wordt afzonderlijk verkocht en bevat het stuurprogramma voor de MP300.
  - Easy-Mark Plus op schijf: EMPLUS-CD
  - Easy-Mark Plus op USB-flashgeheugen: EMPLUS-2GO
  - Easy-Mark als downloadbare versie: EMPLUS-DL



12

## Bijkomende ondersteuning

### Bezoek [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

### Kosteloze downloads

Pad: Ondersteuning / Downloadcentrum / Software, firmware, printers

- Gedetailleerde bedieningshandleiding
- Vervangende referentiekaart
- Productbrochure
- Productspecificaties en veiligheidsinformatie
- Nieuwste printerfirmware

### Registratie voor garantie

Pad: Ondersteuning / Productregistratie

### Gerelateerde producten

- MP labelcassettes
- MP75 printer
- MP100 printer
- MP200 printer
- Mobiele labelapplicaties voor Android en iOS
- Labelsoftware Easy-Mark Plus

Opmerking: Raadpleeg het instructielabel in het cassettevak voor reiniging van de printerkop.

15

## Wereldwijde klantendienst

- [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)
- VS en Canada: 800-777-3300
- Europa, Midden-Oosten en Afrika: 44.20.8601.7200
- Latijns-Amerika: 52.33.3777.6000
- Azië en Stille Oceaan: 65.6305.7575

## Panduit Technische Ondersteuning

- [GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM](mailto:GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM)
- **VS en Canada: 1-866-871-4571**
- Europa: 31.546.580.452
- Latijns-Amerika: 52.33.3777.6000
- Azië en Stille Oceaan: 65.6379.6700

Artikelnummer: MP300-QRC-NL, Rev. 3.8  
DWG-nummer: 00210ECA

16