

IMPRIMANTE MP300

Carte de référence rapide



Assistance technique imprimante 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rév. 3.8 - 10/12/22

414376800

Imprimante MP300 et accessoires

Réf.	Description
MP300	Inclut l'imprimante MP300, 1 cassette de S100X150VAM, une mallette de transport rigide, un bloc-batterie au Li-Ion rechargeable, des fixations magnétiques, un câble USB, et un adaptateur secteur (MP300-AC). Pour une utilisation en Amérique du Nord
MP300/E	Inclut l'imprimante MP300, 1 cassette de S100X150VAM, une mallette de transport rigide, un bloc-batterie au Li-Ion rechargeable, des fixations magnétiques, un câble USB, un adaptateur secteur (MP300-AC) et un (des) cordon(s) d'alimentation international (internationaux). Pour une utilisation en dehors de l'Amérique du Nord
MP300-ACS	Module d'adaptateur secteur universel 120-240 VCA avec cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord.
MP-BATT	Bloc-batterie au Li-Ion rechargeable de rechange
MP-CASE	Mallette de transport rigide de rechange

Cassettes d'étiquettes MP300





- Étiquettes de plastification prédécoupées, étiquettes Turn-Tell™, étiquettes de signalisation, plaquettes de repérage, nylon, polyester et étiquettes de composants de réseau
- Tube thermorétractable continu et rubans continus

Type de cassettes d'étiquettes


Matériau d'étiquettes	Exemple de réf.	Application typique
Plastification	S100X150VAM	Marquage de fil/câble
Turn-Tell™	R100X150V1M	Marquage de fil/câble
Thermorétractable	H000X044H1M	Marquage de fil/câble
Plaquettes de repérage	M300X050Y6M	Marquage de fil/câble
Étiquettes de signalisation	F100X150AJM	Marquage de fil/câble
Nylon	N100X125C1M	Marquage de fil/câble
Ruban en nylon	T100X000C1M-BK	Marquage de fil/câble
Polyester adhésif	C200X100YJM	Étiquetage général de composants
Polyoléfine	C252X030FJM	Infrastructure réseau
Ruban en polyoléfine	T038X000FJM-BK	Borniers
Ruban en vinyle de couleur	T100X000VXM-BK	Sécurité/installation
Ruban polyester coloré	T100X000BXM-BK	Sécurité/installation

Remarque : Veuillez consulter le site Web de Panduit pour obtenir la dernière version du micrologiciel.

Préparatifs


- Éléments inclus

- Installez la batterie au Li-ion

- Chargez la batterie au Li-ion

- Installez la cassette d'étiquettes


Affichage MP300



1. Mode étiquettes
2. Longueur et largeur des étiquettes actuelles
3. Verrouillage des majuscules activé
4. Numéro de page
5. Numéro de ligne
6. Curseur
7. Référence étiquette
8. État de la batterie
9. Taille de police
10. Réglage dispositif de coupe

Fonctions du clavier MP300



1. Alimentation et découpe des étiquettes
2. Fente de sortie des étiquettes
3. Impression d'une étiquette
4. Écran d'affichage
5. Touches de chiffres et de lettres
6. Majuscules/Fonctions secondaires
7. Saisie d'un caractère avec accent
8. Verrouillage des majuscules
9. Création d'une série
10. Création d'un code-barres
11. Création d'un symbole
12. Touches de direction
13. Touche entrée
14. Ajout d'une page/aperçu avant impression
15. Réglage des marges des étiquettes
16. Réglage de longueur de ruban/rotation du texte
17. Touche options de texte
18. Changement de taille de police
19. Barre espace
20. Touches modes étiquettes
21. Touche supprimer/effacer
22. Mise sous/hors tension
23. Touche menu de configuration
24. Enregistrement de fichier et rappel

Modes étiquettes

COMPONENT WIREMARKER


FLAG WRAP

VERTICAL TAPE


TERMINAL BLOCK MIX-LEN

NETWORK


1. Marqueur de fil




2. Serré




3. Ruban




4. Longueur mixte




5. Réseau




Composant




Signalisation



Vertical



Bornier




MÉTHODE : Série

ADV.
123 SERIAL

1. Entrez « 1A-A »
2. Appuyez sur la touche SERIAL
3. Entrez une valeur de départ de 01, une valeur de fin de 02 et une valeur d'incrément de 1
4. Appuyez sur ENTER
5. Appuyez sur PRINT

Exemple utilisant S100X150VAM, marqueurs de fil/câble avec plastification :



9

Symboles



1. Appuyez sur la touche SYMBOL
2. Sélectionnez le groupe de symboles appelé AVERTISSEMENT
3. Sélectionnez le symbole ⚠ de la première rangée
4. Appuyez sur ENTER
5. Appuyez sur SPACE
6. Entrez « ATTENTION »
7. Appuyez sur PRINT

Exemple utilisant T100X000VXM-BK, ruban en vinyle continu noir sur jaune :



Plus de 20 catégories de symboles représentant l'électricité, le réseau, l'audiovisuel, un laboratoire, un arc électrique, un EPI, l'interdiction, des flèches, etc.

Certaines d'images individuelles incluses.



10

Codes-barres



Code 39

1. Appuyez sur la touche BARCODE
2. Faites défiler jusqu'à CODE 39 et appuyez sur ENTER
3. Sélectionnez la largeur moyenne
4. Sélectionnez un rapport de 2,5
5. Sélectionnez la vérification des chiffres désactivée
6. Entrez le texte ABC
7. Appuyez sur ENTER
8. Appuyez sur PRINT



QR Code

1. Appuyez sur la touche BARCODE
2. Faites défiler jusqu'à QR CODE et appuyez sur ENTER
3. Sélectionnez un niveau d'ECC de 7 %
4. Entrez le texte WWW.PANDUIT.COM
5. Appuyez sur ENTER
6. Appuyez sur PRINT





9 styles de codes-barres différents inclus

11

Impression à l'aide du logiciel Easy-Mark Plus

- Connectez l'imprimante MP300 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Imprimez à l'aide du logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus est vendu séparément et inclut le pilote MP300.
 - Easy-Mark Plus sur disque : EMPLUS-CD
 - Easy-Mark Plus sur clé USB : EMPLUS-2GO
 - Version téléchargeable Easy-Mark : EMPLUS-DL



12

Autres fonctions

- PRINT – Impression d'étiquettes
- MULTI – Réglage d'options d'impression, impression de copies
- FEED | CUT – Alimentation d'étiquettes sans impression. Découpe les étiquettes après l'alimentation.
- CLEAR – Effacement de l'écran, suppression du formatage
- FILE – Enregistrement ou rappel des fichiers d'étiquettes
- FONT SIZE – Modification de la taille des caractères
- TEXT OPTIONS – Modification du style de police
- MARGIN – Modification des marges d'étiquettes
- LENGTH – Réglage de la longueur des étiquettes
- ROTATE – Rotation du texte
- PAGE – Ajout d'une nouvelle page à un modèle d'étiquette
- PRINT PREVIEW – Affichage de l'étiquette avant impression

13

Menu de configuration



- Coupe auto – Activation/désactivation de la fonction de coupe automatique. Si la coupe auto est activée, vous devez activer ou désactiver Couper à moitié. La fonction Couper à moitié coupe l'étiquette mais pas la bande de support.
- Densité impr. – Augmentation ou diminution de la densité/luminosité d'impression
- Drop Stop – Activation ou désactivation de la fonction anti-goutte. Drop Stop met l'impression en pause jusqu'à ce que l'étiquette découpée ait été retirée de la sortie de l'imprimante.
- Pos étiqu. préd. – Réglage de la position d'impression en longueur et en largeur
- Rétro-éclairage – Activation ou désactivation de la fonction de rétroéclairage
- Langue – Sélection de la langue préférée. 13 langues disponibles : Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Portugais – BR, Portugais – EU, Suomi, Svenska, Türkçe
- Pouce/cm – Modification de l'unité de mesure entre les pouces et les centimètres
- Version – Affichage du numéro de version du système d'exploitation actuel

14

Assistance supplémentaire

Visitez www.panduit.com

Téléchargements gratuits

Chemin : Assistance / Centre de téléchargement / Logiciels Micrologiciels Imprimantes

- Manuel de l'utilisateur détaillé
- Carte de référence rapide de rechange
- Fiche technique
- Caractéristiques du produit et informations de sécurité
- Dernier micrologiciel d'imprimante

Enregistrement de garantie

Chemin : Assistance / Enregistrement du produit

Produits associés

- Cassettes d'étiquettes MP
- Imprimante MP75
- Imprimante MP100
- Imprimante MP200
- Applications d'étiquetage mobiles pour Android et iOS
- Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus

Remarque : pour le nettoyage de la tête d'impression, reportez-vous à l'étiquette d'instruction dans le compartiment de la cassette.

15

Service après-vente mondial

- cs@panduit.com
- États-Unis et Canada : 800-777-3300
- Europe, Moyen-Orient et Afrique : 44.20.8601.7200
- Amérique Latine : 52.33.3777.6000
- Asie-Pacifique : 65.6305.7575

Assistance Technique Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- États-Unis et Canada: 1-866-871-4571
- Europe: 31.546.580.452
- Amérique Latine: 52.33.3777.6000
- Asie-Pacifique: 65.6379.6700

Réf. : MP300-QRC-FR, Rév. 3.8
Numéro de tirage : 00210ECA

16